

26 апреля 2024
07:12

Everest Energy EVE 24-20 - Зарядное устройство для тяговых акб (GEL и AGM)

23 620 руб.

Артикул: 22517

Производитель: Everest Energy



Габариты (ДхШхВ), мм: 264x117x73

Гарантия: 12 месяцев

Емкость заряжаемых аккумуляторов
при C20, Ач: 120-200

Зарядный ток, А: 20

Напряжение сети, В: 210-240

Тип заряжаемых акб: GEL, AGM

Напряжение, В: 24



<https://portotecnica-russia.ru/products/everest-energy-eve-24-20-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-tyagovykh-akb-gel-i-agm>

Зарядные Устройства Everest серии EVE подходят для свинцово-кислотных батарей, изготовленных по технологии AGM и GEL и имеет следующие особенности:

- **Полностью автоматический многоступенчатый процесс заряда аккумуляторов, управляемый встроенным программным обеспечением.** ЗУ автоматически прекращает заряд АКБ, когда батарея полностью заряжена. Вы можете оставить зарядное устройство подключенным к батарее без риска перезаряда.
- **Многоступенчатая зарядка в 8 этапов:** предварительная зарядка, мягкая зарядка, основная зарядка (большая часть процесса), вторичная зарядка, высокая постоянная зарядки (зарядка поглощения), 3-х минутный тест, зарядка технического обслуживания, что обеспечивает:
- **Восстановление ёмкости батареи** (Технология импульса и обратного импульса): зарядное устройство генерирует импульс и обратный импульс с целью уменьшения сопротивления батареи, снижения газообразования и понижения температуры АКБ. Десульфатация аккумуляторных пластин позволяет продлить срок службы АКБ за счёт преобразования сульфата в жидкость.
- **Цифровой дисплей** показывает напряжение заряда батареи и тока, а также код ошибки в случае выхода АКБ из строя и другую информацию. ЗУ имеет функцию обратного отсчета времени, так что пользователь знает, когда батарея может быть полностью заряжена.
- **Защита от неправильной полярности:** предотвращает от короткого замыкания в случае случайного подсоединения обратной полярности.
-
- Правильный выбор Зарядного Устройства.

Следите за соответствием напряжения заряда рекомендуемым напряжениям производителя аккумуляторной батареи. Никогда не используйте ЗУ, не подходящее по напряжению для Аккумулятора. Например, не используйте ЗУ 12В для аккумулятора 6В и т. п. Подбирайте ЗУ по току заряда — максимальный ток заряда Аккумулятора не должен превышать 0,2-0,3С (см. паспорт Аккумулятора). Т.е. для Аккумулятора емкостью 100 А/ч нельзя применять ЗУ с максимальным током более 20А.

Характеристики:

- Емкость заряжаемых аккумуляторов при C20, Ач : 120-200
- Зарядный ток, А : 20
- Напряжение сети, В : 210-240
- Тип заряжаемых акб : GEL, AGM
- Напряжение, В : 24
- Габариты (ДхШхВ), мм : 264х117х73
- Гарантия : 12 месяцев