

13 мая 2025  
15:41

Zenith ZHF 3640 Зарядное устройство 36V40A



89 920 руб.

Артикул: 4764

Производитель: Zenith



<https://portotecnica-russia.ru/products/zaryadnoe-ustroistvo-36v40a>

Универсальное зарядное устройство ZHF3640

- Высокочастотное программируемое зарядное устройство.
- Подходит для зарядки, как обслуживаемых аккумуляторных батарей (с жидким электролитом), так и герметизированных (GEL-AGM) аккумуляторов.

**ВНИМАНИЕ!** При соединении с зарядным устройством аккумулятор должен быть отключен от всех потребителей!

Особенностью данного зарядного устройства является возможность программирования его под конкретную аккумуляторную батарею.

- Зарядное устройство может настраиваться по типу аккумуляторной батареи (обслуживаемая / герметизированная), по максимальному времени зарядки, по емкости заряжаемого аккумулятора.
- Интегрированный процессор и карта памяти запоминают всю подробную информацию в процессе зарядки за последние 22 цикла, а также все ошибки и сбои с начала эксплуатации зарядного устройства.
- Программирование зарядного устройства и последующее считывание информации с карты памяти для вывода ее на компьютер производится с помощью мультипрограммера MP-TOP II.
- При установке в качестве интегрированного зарядного устройства на борт аккумуляторной машины предусмотрено подключение датчика уровня заряда (дополнительный аксессуар - приобретается отдельно), который выводится на панель управления. Датчик поставляется с удлинительным кабелем (2 м).
- Зарядное устройство имеет современный, привлекательный и легко узнаваемый внешний вид (рекомендуется устанавливать на стене, в вертикальном положении, обеспечив защиту от влаги).
- Прочный корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм и окрашен краской на основе эпоксидной смолы.

В комплект поставки включены сетевой кабель с сетевым разъемом (SHUKO) и двойной соединительный кабель для подключения заряжаемых батарей.

- Соединительный разъем для подключения заряжаемой батареи в комплект поставки не входит - приобретается отдельно.
- Зарядное устройство отличается высокой надежностью и без перебоев работает при перепадах напряжения электросети в диапазоне 185-265 В (47-63 Гц).
- Допустимый диапазон температуры в помещении при работе зарядного устройства от 0°C до +50°C. Номинальная мощность гарантируется при температуре до +40°C.

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Номинальное напряжение заряжаемых АКБ, В    | 36                              |
| Максимальный ток заряда, А                  | 40                              |
| Ёмкость заряжаемых обслуживаемых АКБ, Ач/5ч | от 160 до 480                   |
| Ёмкость заряжаемых GEL и AGM АКБ, Ач/5ч     | от 160 до 420                   |
| Номинальное напряжение сети, В              | 230                             |
| Рабочий диапазон электросети                | от 185 до 265 В, от 47 до 63 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт       | 2000                            |
| Номинальная потребляемая сила тока, А       | 12,0                            |
| Габариты ЗУ (ДхШхВ), мм                     | 330x175x100                     |
| Габариты ЗУ в упаковке (ДхШхВ), мм          | 600x395x125                     |
| Масса ЗУ (без кабелей), кг                  | 3,9                             |
| Масса (с кабелями и упаковкой), кг          | 6,0                             |
| Количество на стандартной паллете, шт       | 20                              |